NL

Alcatel 4028 / 4029

www.alcatel.com

Nederlands

Hoorn

Lampje
- Knippert groen: er is een inkomende oproep.
- Knippert oranje: alarm.

Hiermee stelt u de stand van het scherm in



Aansluiting voor een headset, een handsfree apparaat of een luidspreker

Alfabetisch toetsenbord

Audiotoetsen

Toets ophangen: om een gesprek te beëindigen.

Toets handsfree/luidspreker: om op te bellen of een oproep te beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen.
- Het lampje brandt onafgebroken in de handsfree- of headset-modus (kort indrukken).
- Het knippert in de luidsprekermodus (lang indrukken).

Toets omroep/geheim
- Tijdens het gesprek: druk op deze toets zodat de beller u niet meer hoort.
- Toestel in de ruststand: druk op deze toets om oproepen automatisch te beantwoorden zonder de hoorn te hoeven opnemen.

Hiermee kunt u het volume van de luidspreker, de hoorn of de bel regelen.

Uitbreidingsschakeling



Het toestel kan zijn voorzien van een uitbreidingsschakeling. U hebt dan extra toetsen die u kunt configureren tot functie-, lijn- en oproeptoetsen.
Labels plaatst u als volgt: trek het lipje van het afdekplaatje van het toetsenblok naar u toe en licht dit op. Plaats het label op de daarvoor bestemde plaats op het toetsenblok en plaats het afdekplaatje terug.

ALCATEL

Display en displaytoetsen

Hier vindt u informatie over de communicatiemogelijkheden en de functies die u met de tien toetsen op het scherm ter beschikking hebt.

Pictogram doorschakeling: wanneer u op de toets bij dit pictogram drukt, kunt u de doorschakelfunctie programmeren of wijzigen.

Headset aangesloten. **Afspraak geprogrammeerd.**

Stilte-modus ingeschakeld. **Toestel vergrendeld.**

Displaytoetsen: als u een displaytoets indrukt, activeert u de bijbehorende functie op het scherm.

Navigatie


OK-toets: hiermee kunt u tijdens het programmeren en configureren de verschillende keuzen en suggesties valideren.

Navigatietoets links-rechts: hiermee kunt u van de ene pagina naar de andere gaan.

Navigatietoets omhoog-omlaag: hiermee kunt u door een pagina bladeren.

Toets terug/home: hiermee gaat u een niveau terug (kort indrukken) of terug naar de homepage (lang indrukken). Tijdens de verbinding kunt u hiermee naar verschillende homepages (o.a. Menu en Info) en naar de telefoonschermen.

Homepages



Pagina menu: Hier vindt u alle functies en toepassingen die met behulp van de toetsen bij de labels kunnen worden gebruikt.
Pagina pers.: Hier vindt u de lijn- en oproeptoetsen die direct kunnen worden geprogrammeerd..

Pagina info: Hier vindt u alle informatie over de telefoon en de staat van de functies: naam, telefoonnummer, aantal berichten, status van de doorschakeling, vergaderoproep, enzovoort.

Presentatie van oproepen

Inkomende oproep.



Actieve verbinding.



Oproep in wachtstand*.



Bij twee gelijktijdige oproepen is het mogelijk om van de ene naar de andere oproep te schakelen door de toetsen die bij die oproep horen, in te drukken.



Navigatietoets links-rechts: hiermee kunt u oproepen raadplegen.

Functietoetsen en programmeerbare toetsen

Informatietoets: hiermee krijgt u informatie over de functies van de pagina "Menu" en voor het programmeren van de toetsen van de pagina "Pers.".

Via de toets Berichten komt u bij de verschillende berichtenservices. wanneer deze toets knippert, is er een nieuw gesproken of tekstbericht.

Toets nummerherhaling: hiermee kunt u het laatst gekozen nummer herhalen.

Programmeerbare toets (Toetsen f1 en f2): het indicatielampje brandt als de bij de toets behorende functie is geactiveerd.

Aanpassen van uw toestel


De programmeerfuncties voor het toestel zijn toegankelijk vanaf de pagina **Menu**.

Wijzigen van uw toestel password

menu



toegankelijk via de pagina "**menu**"



Uw toestel vergrendelen/ontgrendelen.

menu



toegankelijk via de pagina "**menu**"

voer volgens de instructies op het scherm uw wachtwoord in of valideer het



Beltoon aanpassen

menu



toegankelijk via de pagina "**menu**"




Instellen van het contrast van het display

menu



toegankelijk via de pagina "**menu**"



verhogen of verlagen van het contrast

Telefoneren

Het nummer van uw toestel opvragen

info

Het nummer van het toestel wordt weergegeven op de pagina "Info".

Ga naar de pagina "**Info**" met behulp van de navigatietoetsen.

Opbellen



hoorn opnemen — OF — hands-free — OF — geprogrammeerde lijntoets — OF — meteen nummer kiezen

Toets voor een externe oproep eerst het prefix nummer in (meestal nul) voor de buitenlijn, alvorens het nummer te kiezen.

Beantwoorden van een oproep



hoorn opnemen — OF — hands-free — OF — druk de toets **"inkomende oproep"** bij het pictogram in

Herhalen



laatste nummer herhalen

Een terugbelverzoek doen voor een bezet toestel

gekozen aansluiting is bezet



verbinding beëindigen

Voicemail

Raadplegen van uw voicemail

Wanneer deze toets knippert, is er een nieuw gesproken of tekstbericht.



druk de toets bij **"voicemail- of tekstberichten raadplegen"** in

volg de instructies op het scherm

3GV19005NLAA010605

Doorschakelen van uw oproepen

Volgstand van uw oproepen naar een ander nummer



druk de toets in bij de te programmeren doorschakelfunctie (rechtstreeks, berichten, niet storen, enzovoort)

kies het nummer van het gewenste toestel

druk op ok als de programmering niet automatisch is opgeslagen


Volgstand van uw oproepen naar uw voicemail



druk de toets bij **"doorschakelen naar mailbox"** in

druk op ok als de programmering niet automatisch is opgeslagen

Als u terug komt, opheffen van alle volgstanden



druk de toets bij **"doorschakeling annuleren of uitschakelen"** in

bevestig zo nodig het annuleren van de doorschakelfunctie

Nummerlijsten

Opbellen via naamkiezen



voer de eerste letters van de naam in

selecteer de naam in de weergegeven lijst.

nummer wordt gebeld als de naam goed is

OF



selecteer de naam in de weergegeven lijst

nummer wordt gebeld als de naam goed is

Oproeptoetsen programmeren

pers.



een (niet-geprogrammeerde) oproeptoets of een programmeerbare toets (f1 of f2) indrukken

OF

volg de instructies op het scherm

Bellen via geprogrammeerde oproeptoetsen

pers.



zoek de aansluiting die u wilt bellen tussen de geprogrammeerde oproeptoetsen

de persoon van uw keuze opbellen

Tijdens het gesprek

TDK-zenden

Tijdens een gesprek dient u soms tooncodes te verzenden, bijvoorbeeld voor een automatische telefoniste of voor het beluisteren van een antwoordapparaat op afstand. Bij het beëindigen van de verbinding, wordt de functie automatisch beëindigd.



tijdens het gesprek — om in te schakelen

Een ander opbellen tijdens het gesprek

Om tijdens het gesprek een tweede persoon op te bellen.



meteen nummer kiezen — OF — nummer kiezen

Doorverbinden van een gesprek

Om uw gesprekspartner naar een ander toestel door te verbinden.



nr. van het toestel van bestemming

Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie)

Kies tijdens uw gesprek een tweede deelnemer (intern / extern):



gesprek tussen drie gesprekspartners of functiecode

opheffen van de conferentie en terugkeren naar de eerste gesprekspartner of functiecode

gesprek met alle beëindigen

Garantie en voorwaarden

In dit document vindt u de diensten die beschikbaar zijn op toestellen Alcatel 4028-4029 die zijn aangesloten op een Alcatel OmniPCX Office- of Alcatel OmniPCX Office Enterprise-systeem. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van het toestel 4028 (IP toestel) of 4029 (digitaal toestel). Raadpleeg de installateur.
Waarschuwing: zorg ervoor dat het telefoontoestel nooit in contact komt met water. Wel kunt u voor het reinigen van het toestel een vochtige doek gebruiken. Gebruik nooit oplossingen (trichloorethyleen, aceton, enzovoort) die de plastic oppervlakken van het toestel kunnen beschadigen. Sproei nooit schoonmaakmiddelen op het toestel.
Het luistergedeelte en het microfoongedeelte van de hoorn kunnen metaaldeeltjes aantrekken die gevaar voor het oor kunnen opleveren.

De labels zijn niet officieel vastgelegd en kunnen aan wijzigingen onderworpen zijn. Bepaalde functies van het toestel zijn afhankelijk van de systeemconfiguratie en de activering van softwaresleutels.

EC-land: wij, **Alcatel Business Systems**, verklaren dat de producten Alcatel 4028 en 4029 voldoen aan de verplichte eisen die worden gesteld in de Richtlijn 1999/5/CE van het Europese Parlement en van de Raad.

Een kopie van deze verklaring van instemming kunt u bij uw installateur aanvragen.

Het inzamelen van deze producten aan het einde van hun levensduur dient op selectieve wijze te geschieden.
Alcatel Business Systems behoudt zich het recht voor uit het belang van haar klanten de eigenschappen van het producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
Copyright © Alcatel Business Systems. 2006. Alle rechten voorbehouden.